



## Lámpara Electrónica P12

Lámpara electrónica para faros traseros tipo 1900 - 61030.

- 36 LEDs de alta luminosidad.
- 12/24V Automático.
- Polaridad protegida.
- Muy sencilla instalación con los mismos tornillos del faro original.
- Todas las funciones: Stop, Posición, Giro y Retroceso.

Consumo:

12V: 120mA / 1,5W Retroceso - 180mA / 2,25W Giro, Posición - 360mA / 4,5W Stop

24V: 120mA / 3W Retroceso - 180mA / 4,5W Giro, Posición - 360mA / 9W Stop

Todas las lámparas electrónicas poseen Generador de Corriente Constante lo que protege y alarga la vida útil de los LEDs.

