



## Lámpara Electrónica P14

Lámpara Electrónica Autoemulada para faro 15300.

Evita la instalación del emulador en vehículos con computadora de a bordo. En algunos coches la señal está multiplexada por lo que la señal de Posición y Stop viene por un solo cable.

Para la correcta instalación se tiene que tomar la señal de la tercera luz para el stop y la Posición de la luz de patente.

### Ventajas

- Muy bajo consumo.
- Larga vida útil.
- Alta luminosidad.
- Alimentación Bi-Voltaje.

### Conexión de los cables:

Negro: Negativo de la batería

Blanco: Positivo de la batería

Rojo: Señal de Stop

Marrón: Señal de Posición

Amarillo: Señal de Giro

### Características Técnicas:

Alimentación: 12V / 24V Automático

Consumo: 3 Watts

Vida útil: 15.000 Horas

Faro tipo: 1530

Color: 1 polo Ámbar (Giro)

Color: 2 polos Rojo (Posición y Stop)

